

MOS-10 Sygnalizator optyczno-akustyczny

Producent: AAT

Cena netto: 148.78 zł

Cena brutto: 183.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Sygnalizator optyczno-akustyczny **MOS-10**, piezo, 115dB, 500mA

Urządzenia serii MOS są to sygnalizatory zewnętrzne z sygnalizacją akustyczną i optyczną. Przeznaczone są do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru.

Źródłem sygnału dźwiękowego jest wysokiej sprawności przetwornik piezoelektryczny, a świetlnego żarówka 12V/5W. Obudowa posiada zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem i oderwaniem od podłoża, oraz charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną dzięki zastosowaniu mieszanki poliwęglanu i ABS. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi zbrojenie wykonane z blachy ocynkowanej do osłony układów elektronicznych.

W sygnalizatorze zamontowano ruchomy element, który wraz ze znajdującym się pod spodem mikroprzełącznikiem stanowi niezwykle skuteczne zabezpieczenie „antypankowe”.

Estetycznie zaprojektowane otwory w przedniej ścianie sygnalizatora polepszają właściwości rozchodzenia się dźwięku. Układ elektroniczny powlekany lakierem zapewnia wysoką niezawodność działania sygnalizatora, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Cechy podstawowe sygnalizatorów zewnętrznych MOS

- MOS-5
 - Rodzaj przetwornika: piezoelektryczny
 - Zasada działania: zasilany ze źródła zewnętrznego
- MOS-10
 - Rodzaj przetwornika: **piezoelektryczny**
 - Zasada działania: **zasilany ze źródła zewnętrznego**
- MOS-20
 - Rodzaj przetwornika: piezoelektryczny
 - Zasada działania: z własnym zasilaniem
- MOS-30
 - Rodzaj przetwornika: dynamiczny
 - Zasada działania: z własnym zasilaniem

Specyfikacja MOS-10:

- Źródło dźwięku: przetwornik piezo głośność 115 dB
- Źródło światła: żarówka 12 V/5 W
- Wymiary (mm): 180 (szer) 290 (wys) 85 (gł)
- Zasilanie: 13,8 V
- Obudowa: wysokoodporna na udary mieszanka poliwęglanu i ABS
- Sabotaż sygnalizujący zerwanie ze ścianą: tak
- Sabotaż sygnalizujący zdjęcie obudowy: tak
- Sabotaż antypiankowy: tak
- Wyzwalanie niezależnie dla optyki i dźwięku (ustawiane zworami): podanie zasilania, zabranie zasilania, zabranie masy
- Wybór trzech melodii sygnalizacji akustycznej (ustawianie zworami): tak
- Pobór prądu w czasie czuwania: 6 mA
- Maksymalny pobór prądu z centrali: maks. 0,5 A
- Atesty: Techom klasa "C"

SPOSÓB MONTAŻU

Sygnalizatory MOS należy zamontować na płaskiej, pionowej powierzchni w miejscu utrudniającym zerwanie urządzenia. Klosz lampy powinien być skierowany do dołu.

Uwaga: Przewód doprowadzony do płytki elektroniki powinien być ułożony w taki sposób aby zapobiec ewentualnemu spływaniu wody po przewodzie do zacisków płytki elektronicznej co mogłoby spowodować uszkodzenie sygnalizatora.

Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczenia antysabotażowego przed

oderwaniem sygnalizatora od podłoża, należy przykręcić kołkiem rozporowym dodatkowe mocowanie znajdujące się przy prawym górnym rogu płytki układu.