

LC-104-PIMW Czujnik ruchu PIR+MW DSC

Producent: DSC

Cena netto: 258.00 zł

Cena brutto: 317.34 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Czujka LC-104-PIMW wykorzystuje łączoną technologię (detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej). Czujka może pracować w dwóch trybach: AND (i) lub OR (lub). W trybie pracy AND czujka generuje alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez oba czujniki, natomiast w trybie pracy OR czujka generuje alarm, gdy dowolny z czujników wykryje ruch. Efektywny zasięg detekcji jest tym zasięgiem, w którym pokrywają się charakterystyki detekcji pasywnego czujnika podczerwieni i detekcji mikrofalowej. Charakterystyka detekcji może być płynnie skalowana przy użyciu potencjometru. Metoda działania czujki zapewnia bardzo skuteczną ochronę nawet w obiektach o największym ryzyku.

Dualna czujka ruchu **LC-104-PIMW** zapewnia analizę warunków otoczenia w pełnym spektrum częstotliwości prędkości ruchu pozwalając na wykrywanie intruzów przy równoczesnej eliminacji czynników środowiskowych i wynikających z nich fałszywych alarmów. Analiza widmowa, realizowana przez elektronikę czujki opartą na układach VLSI, gwarantuje wysoką niezawodność i brak zakłóceń w działaniu.

Charakterystyka produktu

- Funkcja wyboru trybu pracy AND (i) lub OR (lub)
- Wyjście alarmowe NC i zabezpieczenie antysabotażowe
- Cyfrowa obróbka sygnału
- Odporność na zwierzęta o wadze do 25kg
- Linearna Technologia Obrazu Quad zapewniająca dokładną analizę różnic widma temperaturowego ciała człowieka od tła i zwierząt
- Detekcja mikrofalowa oparta na efekcie Dopplera
- Unikalny mikrofalowy czujnik ruchu
- Zaawansowana elektronika oparta na układach VLSI
- Oddzielna regulacja czułości PIR i mikrofal
- Prosta instalacja, opcjonalny uchwyt obrotowy
- Nie wymaga kalibracji po zainstalowaniu

Specyfikacja

- Metoda detekcji: Czteroelementowy pasywny czujnik podczerwieni (QUAD PIR) z mikrofalowym impulsowym czujnikiem Dopplera
- Zasilanie: 8,2 do 16V=
- Pobór prądu:
- Aktywność: 25,5mA
- Czuwanie: 18mA:
- Kompensacja temperaturowa: TAK
- Czas wzbudzenia alarmu: 2 ± 1 sek.
- Wyjścia alarmowe: Normalnie zwarte, 28V= 0,1A z rezystorem zabezpieczającym 10 Ohm
- Przełącznik sabotażowy: Normalnie zwarty, 28V= 0,1A z rezystorem zabezpieczającym 10 Ohm - rozwarte po otwarciu obudowy
- Czas nagrzewania: 1 min
- Wskaźnik LED: Diody LED migoczą podczas nagrzewania i auto-testowania
 - Czerwona dioda LED: ŚWIECI SIĘ podczas alarmu
 - Zielona dioda LED: KANAŁ PODCZERWIENI (PIR)
 - Żółta dioda LED: KANAŁ MIKROFALOWY
- Odporność na zakłócenia
 - radiowe: 10V/m plus 80% AM od 80
 - statyczne: 8kV kontakt, 15kV
 - przepięciowe: 2.4kV @ 1.2J
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- Wymiary (mm): 118 x 62,5 x 41
- Waga: 102g