

KW-129C Monitor 9" TFT-LCD KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 1137.40 zł

Cena brutto: 1399.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

KW 129C Monitor wideodomofonu KENWEI

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

Parametry techniczne monitora KW-129C Kenwei:

- głośnomówiący, wyświetlacz kolorowy - 9" TFT-LCD
- klawiatura dotykowa
- możliwość podłączenia
 - 2 paneli bramowych i 1 kamery CCTV.
 - 2 kamer CCTV i 1 panelu bramowego.
 - 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- otwarcie elektrozaczepek z podtrzymaniem czasowym
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie 1 użytkownika
- możliwość dołączenia kamer CCTV (monitoring)
- przycisk funkcji dodatkowych do sterowania bramą automatyczną, oświetleniem itp.
- regulacja głośności dzwonka z możliwością całkowitego wyciszenia
- 12 melodii dzwonka
- wyjście do podłączenia telewizora
- zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 265 x 196 x 30 mm

Specyfikacja techniczna:

- Sposób obsługi: głośnomówiący, klawiatura dotykowa
- Wyświetlacz: 9" TFT LCD kolorowy
- Min. liczba przewodów: 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
- Max. liczba paneli zewnętrznych: 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
- Max. liczba kamer CCTV: 3 w tym kamery w panelach bramowych
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony, współpraca z: KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Pamięć obrazów: w modelu KW-129C/W200 funkcja pamięci o pojemności max. 9000 kolorowych zdjęć jpg, obsługa kart SD max. 16GB
- Sygnał video (wejście): PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
- Sygnał audio/video (wyjście): audio: 1,6Vp-p (1Kohm) / video: PAL 1Vp-p (75ohm)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 265x196x30 mm

Zastosowanie monitora KW-129C:

- rozmowa z odwiedzającym
- zdalne sterowanie elektrozaczepem i bramą przesuwaną
- monitoring zewnętrzny posesji
- monitoring wewnątrz budynku (np. pokój dziecka)
- komunikacja wewnątrz budynku
- interkom, przekazanie rozmowy