

## **XD-2L BR Czujka uniwersalna SATEL**

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 135.77 zł

**Cena brutto:** 167.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Uniwersalna czujka przewodowa **XD-2L BR SATEL** wyposażona w rezystory parametryczne. Czujka może pracować z dowolną centralą alarmową. W zależności od przeznaczenia należy ustawić rodzaj czujnika za pomocą przełączników DIP-switch. **Obudowa w kolorze brązowym.**

### **Do wyboru są następujące tryby pracy czujnika:**

- czujka magnetyczna
- czujka wstrząsowa
- czujka wstrząsowa i magnetyczna
- czujka zalania wodą

### **Kluczowe cechy uniwersalnego czujnika:**

- Typ urządzenia: **czujnik uniwersalna, przewodowa**
- Rodzaj czujnika: **magnetyczna, wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna, zalania wodą**
- Wymiary: **20 x 102 x 23 mm**
- Kolor obudowy: **brązowy**
- Wybór rezystorów parametrycznych dla konfiguracji 2EOL
  - alarm: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ / 6,8 kΩ
  - sabotaż: 1,1 kΩ / 2,2 kΩ / 4,7 kΩ / 5,6 kΩ
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- Dioda Led do sygnalizacji
- Nadzór napięcia zasilania
- W zestawie 2 magnesy (powierzchniowy i wpuszczany)

XD-2L BR SATEL można również zamontować na zewnątrz budynku. W tym celu należy

zaopatrzyć się w kompatybilną obudowę hermetyczną OPX-1 oraz w razie potrzeby w magnes OPXM-1. Zarówno obudowa, jak i magnes występują w kilku wersjach kolorystycznych: białym, czarnym, ciemnoszarym oraz szarym.

## Parametry techniczne:

	<b>XD-2L BR SATEL</b>
Typ urządzenia	Czujka przewodowa / Czujka ochrony obwodowej <ul style="list-style-type: none"><li>• czujka magnetyczna:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.</li><li>◦ wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li><li>◦ 1 wyjście alarmowe</li></ul></li><li>• czujka wstrząsowa:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li><li>◦ wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li><li>◦ 1 wyjście alarmowe</li></ul></li></ul>
Tryb pracy	<ul style="list-style-type: none"><li>• czujka wstrząsowa i magnetyczna<ul style="list-style-type: none"><li>◦ wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna itp.</li><li>◦ wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.</li><li>◦ wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li><li>◦ 1 lub 2 wyjścia alarmowe</li></ul></li><li>• czujka zalania wodą<ul style="list-style-type: none"><li>◦ wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną</li><li>◦ wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania FPX-1 (biała) – sonda do nabycia osobno</li><li>◦ 1 wyjście alarmowe</li></ul></li></ul>