

WS4916 DSC Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury, fotoelektryczna, niskoprofilowa

Producent: DSC

Cena netto: 323.58 zł

Cena brutto: 398.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Bezprzewodowa czujka dymu **WS4916 DSC** została zaprojektowana do wykrywania różnego rodzaju dymów.

Źródło światła i element światłoczuły są umieszczone w komorze probierczej pod kątem 90° w stosunku do siebie. W stanie czuwania wiązka światła omija element światłoczuły. Obecność dymu w komorze powoduje rozproszenie światła i część wiązki trafia na element światłoczuły. Jeśli jest ona dostatecznie duża wówczas czujka przechodzi w stan alarmu. W stanie alarmu włącza się sygnalizator akustyczny i miga czerwona dioda LED.

Kiedy w komorze probierczej zaniknie dym czujka się automatycznie restartuje i powraca do stanu czuwania. Czujka może wejść w stan alarmu gdy temperatura mierzona przez wbudowany czujnik wzrośnie powyżej 57°C.

Czujka WS4916-433 przeznaczona jest do pracy z odbiornikami radiowymi i centralami firmy DSC.

CHARAKTERYSTYKA

- Budowa komory chroniona patentem
- Duża odporność na kurz i przewiewy
- Wskaźnik LED
- Wbudowany sygnalizator akustyczny
- Funkcja auto-testowania co 50s
- Przycisk testu ręcznego
- Sygnalizacja usterki i niskiej czułości
- Nadzorowany stan baterii
- Stan sabotażu po otwarciu obudowy

- Baterie w wyposażeniu
- Wygodny i szybki montaż
- Wbudowany czujnik temperatury (alarm powyżej 57°C)

SPECYFIKACJA

- Typ czujki: fotoelektryczna dymu+czujnik temperatury
- Znamionowe napięcie pracy: 9V=
- Typ baterii: 2 x litowa 3V
- Czułość: 0,17 - 0,23 db/m
- Temperatura pracy: 0°C - 37,8°C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 % - 95 % bez kondensacji
- Testowanie: magnesem i przyciskiem testowania
- Wymiary zewnętrzne: 147 (śred) mm x 52 (wys) mm
- Stan baterii: nadzorowany
- Sabotaż: otwarcie obudowy
- Kompatybilne odbiorniki: RF5132, PC4164, NT9005, RFK55XX