

CZ-EMM4 Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem dzwonka SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 231.71 zł

Cena brutto: 285.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Czytnik transponderów 125 kHz – kart i breloków zbliżeniowych z przyciskiem dzwonka. **CZ-EMM4 SATEL** umożliwia realizację funkcji kontroli dostępu za pomocą central alarmowych **INTEGRA**. Współpracuje również z ekspanderem czytników kart zbliżeniowych CA-64 SR oraz modułami kontrolera przejścia **ACCO-KP i ACCO-KP-PS** produkowanymi przez firmę SATEL. Mogą współpracować z innymi urządzeniami kontroli dostępu, które odbierają dane w jednym z obsługiwanych przez czytniki formatów.

Czytnik CZ EMM4 posiadają wbudowane 2 diody LED (w kolorach czerwonym i zielonym) oraz brzęczyk, który służy do sygnalizacji. Sposób sygnalizacji i sytuacje, w których sygnalizacja jest uruchamiana, zależą od urządzenia sterującego, do którego czytnik został podłączony.

Elektronika głowicy jest zalana żywicą epoksydową chroniącą ją przed dostępem wilgoci. Hermetyczna obudowa niewrażliwa na warunki atmosferyczne umożliwia montaż czytnika na zewnątrz. Z obudowy wyprowadzony jest kabel wieloprzewodowy służący do podłączenia do urządzenia sterującego.

Przycisk dzwonka w czytniku CZ-EMM4 steruje wyjściem niskoprądowym typu OC. Naciśnięcie przycisku powoduje zwarcie wyjścia do masy. Do wyjścia przylutowany jest przewód w kolorze fioletowym.

Charakterystyka urządzenia:

- montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi
- format transmisji: EM Marin

- obsługa standardowych kart 125 kHz
- możliwość pracy na zewnątrz
- **przycisk dzwonka**

Dane techniczne czytnika kart zbliżeniowych CZ-EMM4 SATEL

- Wymiary obudowy: 47 x 158 x 24 mm
- Zakres temperatur pracy: -25...+55 °C
- Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 12 V DC
- Maksymalny pobór prądu: 80 mA
- Masa: 287 g