

CB32Z Bezprzewodowa centrala alarmowa (podświetlenie w kolorze zielonym) ELMES

Producent: Elmes

Cena netto: 221.95 zł

Cena brutto: 273.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

CB32 Z Cyfrowa centrala alarmowa o kompaktowym wyglądzie przeznaczona **do stosowania w bezprzewodowych systemach alarmowych sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu** w domach, mieszkaniach, biurach itp. Urządzenie obsługuje do 16 użytkowników i do 32 bezprzewodowych detektorów Elmes Elektronik. Posiada dwa wejścia parametryczne do podłączenia dowolnych detektorów przewodowych. Dopuszcza dwa tryby uzbrojenia częściowego. Posiada wbudowany sygnalizator akustyczny i trzy programowalne wyjścia przeznaczone do łączenia zewnętrznych sygnalizatorów, dialera telefonicznego, itp.

Podświetlany panel LCD w kolorze zielonym oraz klawiatura zapewniają wygodną obsługę i programowanie. Centrala posiada zegar czasu rzeczywistego i rejestruje 256 ostatnich zdarzeń. Wewnętrzne akumulatory zapewniają pracę w trybie awaryjnym, po zaniku zasilania sieciowego.

Centrala umożliwia także monitoring i powiadomienie o alarmie poprzez moduł Elmes GSM1 albo telefon GSM.

Uwaga! Produkt archiwalny, wycofany z oferty.

Właściwości bezprzewodowej centrali alarmowej CB32 Z:

- Obsługa do 32 bezprzewodowych detektorów firmy Elmes jako linii alarmowych
- Dwa wejścia parametryczne dla detektorów przewodowych
- Identyfikacja 16 użytkowników (4 z uprawnieniami administratora)
- Współpraca z telefonem GSM akceptującym komendy AT: monitoring oraz powiadamianie o alarmie
- Zasilanie awaryjne dwoma akumulatorkami AA o pojemności do 2700 mAh każdy
- Czas pracy awaryjnej na akumulatorach 2700 mAh - do 72 godzin
- Nieulotna pamięć EEPROM 256 zdarzeń
- Trzy wyjścia przewodowe o obciążalności do 1A, zabezpieczone
- Monitoring obecności detektorów (linii) przez centralę
- Uzbrowanie i rozbrojenie centrali hasłem z klawiatury lub zdalnie z użyciem pilota
- Tryby częściowego uzbrojenia centrali
- Alarm napadowy (wezwanie o pomoc) aktywowany pilotem - funkcja Panic
- Sygnalizacja akustyczna naruszenia wejścia w linii typu "gong"
- Wbudowany sygnalizator akustyczny 92 dB (w odległości 40 cm)
- Wskaźnik poziomu sygnału radiowego
- Odbiornik superheterodynowy 433,92 MHz, czułość lepsza niż -104 dBm
- Zasilanie napięciem stałym 12 V z poborem prądu do 350 mA
- Praca wewnątrz pomieszczeń w zakresie temperatur od 0 do +40°C
- Wymiary zewnętrzne bez anteny: 110/122/32 mm (szer/wys/gr)
- **Podświetlany panel LED w kolorze zielonym**

Aktualny firmware centrali alarmowej - ver. 4.00 z następującymi funkcjami:

- Sterowanie centrali za pomocą SMS z 16 telefonów (uzbrojenie/rozbrojenie, blokowanie linii, pytanie o status systemu)
- Uzbrowanie / rozbrojenie centrali za pomocą CLIP z 16 telefonów
- Powiadomienie CLIP i SMS na 8 telefonów
- SMS o awariach
- Wskaźnik poziomu sygnału GSM
- Test GSM w postaci CLIP lub SMS o określonej godzinie lub co określony czas
- Nowe tryby pracy pilota dwukanałowego; współpraca z pilotem 4-kanałowym
- Dostępna nowa wersja: 2.00 programu do konfigurowania centrali