

MMD-302 BR Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 98.94 zł

Cena brutto: 121.70 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Bezprzewodowa magnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien MMD 302 BR SATEL dla systemu MICRA

Magnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien stanowiąca "pierwszą linię ochrony". Wyposażona jest w wejście czujnika roletowego, dzięki czemu może służyć do sygnalizowania próby otwarcia rolet przeciwłamaniowych wyposażonych w odpowiednie sensory. Dzięki MMD-302, system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego.

CECHY PODSTAWOWE CZUJKI MMD 302 BR:

- bezprzewodowa, magnetyczna czujka otwarcia drzwi lub okna
- dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiający dobór miejsca montażu
- wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika roletowego
- system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A
- wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
- czujka **w kolorze brązowym**

PARAMETRY TECHNICZNE CZUJKI MMD-302

Symbol	MMD-302 BR SATEL
Wymiary obudowy	24 x 110 x 27 mm
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C

Maksymalny pobór prądu	27 mA
Masa	64 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasma częstotliwości pracy	433,05 ÷ 434,79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 200 m
Bateria	CR123A 3V
Pobór prądu w stanie gotowości	80 µA
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii)	około 3 lata
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Czułość dodatkowego wejścia NC	312 ms