

## **KW-1370EMC-1B-420 Panel z kamerą, 1 przycisk wywołania, czytnik breloków KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 738.21 zł

**Cena brutto:** 908.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Podtynkowy panel zewnętrzny **KW-1370EMC-1B-420** firmy **KENWEI** z jednym przyciskiem wywołania wyposażony w kolorową kamerę 1/4" CCD. **Kąt widzenia** kamery wynosi **76° / 65°**, obiektyw posiada możliwość regulacji pion / poziom.

**Panel zewnętrzny został wyposażony w czytnik kart / breloków 125 kHz.**

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

### **Wideodomofon KW-1370EMC-1B-420:**

- Przetwornik 1/4" CCD kolorowy, **420 linii**
- Czułość 0,8 LUX (bez podświetlenia, 0 Lux z podświetlaniem IR)
- **Kąt widzenia 76 / 65°, regulacja kąta widzenia poziom / pion**
- **1 przycisk wywołania**
- Część natynkowa grubość 3mm wykonana ze stopu aluminium
- Oksydowana powierzchnia części natynkowej
- **Czytnik breloków (2 breloki w kpl. serwisowy i użytkownika)**
- Montaż podtynkowy

### **Specyfikacja techniczna KW 1370 EMC 1B:**

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy

- Czulość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- **Rozdzielczość kamery: 420 Linii**
- **Obiektyw/kąt widzenia: 76° poziomo, 65° pionowo**
- Regulacja kąta: 20 st. pionowo/poziomo
- Podświetlenie nocne kamery: 3 diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Max. liczba użytkowników: 1
- **Otwieranie drzwi za pomocą kluczy zbliżeniowych: obsługa do 250 kluczy(w postaci breloków lub kart zbliżeniowych 125 kHz)**
- Wymiary:
  - Część natynkowa: 140 x 214,5 x 3 mm
  - Część podtynkowa: 124 x 200 x 47 mm

### **Zastosowanie paneli bramowych:**

- Obserwacja i rozmowa z osobą czekającą przy wejściu
- Zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramą automatyczną
- Kontrola dostępu
- Podgląd obrazu z wejścia
- Nasłuch z wejścia