

## **KW-SA20C-B Monitor głośnomówiący 10 cali, czarny, wideodomofon KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1398.37 zł

**Cena brutto:** 1720.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Monitor głośnomówiący **KW-SA20C-B** firmy **KENWEI** został wyposażony w **10 calowy wyświetlacz TFT-LCD**. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu - do sześciu paneli i ośmiu kamer CCTV. Dedykowany przycisk np. do zdalnego sterowania bramą automatyczną.

Wideomonitor serii SA20C-B zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy w obrębie użytkownika. Model posiada obudowę w kolorze czarnym.

### **Wideomonitor KW-SA20C-B firmy Kenwei**

- Kolorowy wyświetlacz-10" TFT-LCD
- Podświetlana, dotykowa klawiatura
- Funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 6 kamer CCTV
- Obsługa 2 wejść z rozmową, podglądem i kontrolą dostępu
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych z jednego przycisku
- Możliwość podłączenia dodatkowego
  - przycisku dzwonekowego
  - sygnalizatora wywołania (zewnątrzny głośnik)
- Ułatwienie obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci (dodatkowy przycisk odbierania)
- Możliwość skonfigurowania własnych skrótów klawiszowych
- 4 poziomy głośności dzwoneka oraz możliwość ustawienia jego czasu trwania
- Wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.
- Przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia z możliwością ustawienia czasu zwarcia przekaźnika

- Zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- **Czarna obudowa w srebrnej ramce**
- Montaż: wiszący, natynkowy
- Wymiary [mm]: 268 x 182 x 25

### **Specyfikacja techniczna KW-SA20C-B:**

- SPOSÓB OBSŁUGI **głosnomówiący, klawiatura dotykowa**
- WYŚWIETLACZ **10" TFT LCD kolorowy**
- MIN. LICZBA PRZEWODÓW **4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym**
- MAX. LICZBA PANELI ZEWNĘTRZNYCH:
  - **2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego 4 przewodowego panela bramowego KENWEI**
  - **4 - z rozdzielaczem KW-516FD**
- MAX. LICZBA KAMER CCTV
  - **6 w tym kamery w panelach bramowych**
  - **8 - z rozdzielaczem KW-516FD**
- MAX. LICZBA MONITORÓW / UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCISKU **4 monitory / unifony**
- ZASILANIE MONITORA **13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora**
- PAMIĘĆ OBRAZÓW: **obsługa kart micro SD do 16GB, rejestracja i autorejestracja zdjęć i filmów z dźwiękiem**
- SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE) PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Om)
- SYGNAŁ AUDIO/VIDEO (WYJŚCIE) video: PAL 1Vp-p (75 Om)
- WARUNKI PRACY **temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%**
- WYMIARY GABARYTOWE **268x182x25 mm**
- LINIA TELEFONICZNA **wybieranie pulsowe lub tonowe**

### **Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu powiadomienia GSM Ropam:**

- Przekazanie rozmowy z bramy na telefon GSM
- Możliwość pozostawienia wiadomości głosowej dla odwiedzającego
- MMS ze zdjęciem osoby odwiedzającej