

BCS-MON7000B Monitor wideodomofonowy IP BCS

Producent: BCS

Cena netto: 1156.91 zł

Cena brutto: 1423.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-MON7000B to wideomonitor z **dotykowym** pojemnościowym wyświetlaczem o **przekątnej 7 cali** i rozdzielczości **800 x 480** pikseli. Urządzenie obsługuje **20 paneli** zewnętrznych oraz umożliwia rozbudowę systemu wideodomofonowego o kolejne **sześć monitorów**. Posiada wbudowaną pamięć bazującą na karcie pamięci o **pojemności 4 GB**, dzięki której bezproblemowym będzie rejestracja i zapis obrazu czy zdjęć z paneli.

Wideodomofon MON7000B BCS posiada szereg funkcji wzbogacających urządzenie, między innymi alarm, interkom, spis połączeń czy książka telefoniczna i zasilany jest lokalnie 12 V DC lub przez PoE 24 V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425). Model nie jest kompatybilny ze switchami innych producentów. Zawiera się w wymiarach 221.2 x 154.3 x 25.5 [mm] i znajduje się w **czarnej obudowie**.

Uwaga. Produkt wycofany z oferty.

Parametry podstawowe wideomonitora BCS MON7000 B:

- **Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"**
- Rozdzielczość 800*480
- **Tryb pracy - głośnomówiący**
- **Obudowa w kolorze czarnym**
- Protokół TCP/IP
- **Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego wyboru**
- Diagnostyka - wskaźniki informacyjne LED na obudowie monitora oraz ikony na ekranie
- Płynna regulacja ustawień głośności rozmowy oraz głośności sygnału wywołania
- Regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania video z kamery panela zewnętrznego
- **Wbudowana karta pamięci 4GB**

- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- Możliwość zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia / nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
- Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- Funkcje:
 - Alarm umożliwiająca podłączenie do 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
 - DND umożliwiająca wyciszenie monitora na zadany czas
 - Czyszczenie blokująca ekran na 45s.
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamery BCS z serii LINE do 300 sekund (można zdefiniować do 32 kamer IPC)
- **Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)**
- Identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
- **Możliwość rozbudowy do 6 monitorów w jednym lokalu (dotyczy zestawów jedno rodzinnych)**
- Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi videomonitorami w tym samym budynku
- Wskaźnik LED obecności zasilania oraz podłączenia magistrali
- **Montaż natynkowy**
- Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)
- Podłączenie magistrali - 1 x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat.5, standard B)
- Wymiary: 221.2 x 154.3 x 25.8 mm (szer. x wys. x gł.)
- Pobór prądu: czuwanie max.: 1.5W, praca: max.: 7W