

BCS-MON7101W Monitor wideodomofonowy IP BCS

Producent: BCS

Cena netto: 994.31 zł

Cena brutto: 1223.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

BCS-MON7101W - wideomonitor kompatybilny z systemem telewizji przemysłowej IP BCS. Prosty i intuicyjny system, łączący funkcjonalność z eleganckim wzornictwem, stanowi **idealną propozycję dla osób poszukujących do swojego domu nowatorskiego rozwiązania wideodomofonowego opartego o topologię sieci LAN**, jak również dla tych, którzy chcą **rozbudować istniejący system telewizji przemysłowej IP o funkcję wideodomofonu.**

Oferowane systemy wideodomofonowe można **rozbudować o 20 dodatkowych wejść**, jak i o dodatkowe monitory - w przypadku budownictwa jednorodzinnego **możliwe jest zainstalowanie 6 monitorów.**

Monitor wideodomofonowy IP BCS-MON7101W wyposażony jest w **dotykowy ekran rezystancyjny o komfortowej przekątnej 7"** (rozdzielczości 800x480), **obsługuje do 20 wejść** (paneli zewnętrznych) oraz ma **wbudowaną kartę pamięci o pojemności do 4GB**, na którą możliwy jest **zapis zdjęć i nagrań z paneli zewnętrznych BCS-PAN1001S** bądź BCS-PAN1100W.

PARAMETRY TECHNICZNE WIDEOMONITORA BCS MON 7101 W:

- **dotykowy ekran rezystancyjny o przekątnej 7"**
- rozdzielczość 800*480
- **tryb pracy - głośnomówiący**
- **obudowa w kolorze białym**
- protokół TCP/IP
- **monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 mechanicznych przycisków szybkiego wyboru**

- diagnostyka - wskaźniki informacyjne LED na obudowie monitora oraz ikony na ekranie
- płynna regulacja ustawień głośności rozmowy oraz głośności sygnału wywołania
- regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania video z kamery panela zewnętrznego
- **wbudowana karta pamięci 4GB**
- wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- **możliwość:**
 - **zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych**
 - zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia / nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
 - automatycznego wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- funkcje:
 - Alarm umożliwiającą podłączenie do 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
 - DND umożliwiającą wyciszenie monitora na zadany czas
 - Czyszczenie blokująca ekran na 45s.
- możliwość wyświetlenia obrazu z kamery BCS z serii LINE do 300 sekund (można zdefiniować do 32 kamer IPC)
- **obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)**
- identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
- **możliwość rozbudowy do 6 monitorów w jednym lokalu (dotyczy zestawów jednorodzinnych)**
- funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi wideomonitorami w tym samym budynku
- wskaźnik LED informujący o obecności zasilania, podłączenia magistrali, obecności niepotwierdzonej wiadomości / alarmu / nieodebranego połączenia
- montaż natynkowy
- zasilanie lokalne 12V DC lub PoE (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)
- podłączenie magistrali - 1 x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat.5, standard B)
- wymiary 221.2 x 154.3 x 25.8 mm (szer. x wys. x gł.)
- pobór prądu: czuwanie max. 1.5W, praca max. 7W