

## EN54-7A28 Pulsar Zasilacz buforowy do SSP, 7A, 2x28Ah

**Producent:** Pulsar

**Cena netto:** 1047.97 zł

**Cena brutto:** 1289.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Zasilacz buforowy **EN54-7A28** firmy **Pulsar** przeznaczony do zasilania systemów przeciwpożarowych napięciem 24V DC ( $\pm 15\%$ ). Zasilacz wyposażony jest w dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX 1 i AUX 2, które dostarczają napięcia 27,6V DC o sumarycznej wydajności prądowej:

- Praca ciągła
  - Prąd wyjściowy:  $I_m \text{ ax } a = 5,5A$
- Praca chwilowa
  - Prąd wyjściowy:  $I_m \text{ ax } b = 7A$

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na źródło zasilania rezerwowego w postaci akumulatorów **2x 28Ah / 12V** (współpraca z akumulatorami kwasowo-ołowiowym i wykonanymi w technologii AGM lub żelowej.). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001- czerwony). Urządzenie posiada mikroprocesorową kontrolę pracy odpowiedzialną za pełną diagnostykę pracy zasilacza oraz akumulatora. Urządzenia serii EN54 zostały zaprojektowane zgodnie z następującymi wymogami norm: EN 54-4:2001, EN 12101-10:2007.

### Parametry techniczne EN54 7A28

- Zasilanie: 230VAC/50Hz
- **Bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC / 7A**
- Moc zasilacza: 193W
- Wyjście zasilania:
  - **5,5 A / 27,6VDC - dla pracy ciągłej**
  - **7,0 A / 27,6VDC - dla pracy chwilowej**
- Prąd ładowania akumulatora: **1,5 A**
- Miejsce na akumulator: **2x 28Ah / 12V**
- Sprawność: 82%
- Zabezpieczenia: SCP, OLP, OHP, OVP, UVP\*, tamper (otwarcie obudowy)
- Wyjścia techniczne:
  - EPS - awaria sieci AC,

- PSU - awaria zasilacza,
- APS - awaria akumulatora
- Zgodność z normami: **EN54-4**, EN12101-10
- Panel LED
- Funkcje dodatkowe - wymagane dodatkowe moduły,
  - możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, WiFi, RS485, USB
- Wymiary: W=420, H=420, D=182 mm
- Gwarancja: 5 lat od daty produkcji
- Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie obudowy - zamek

Zasilacz buforowy serii EN54 przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania:

- urządzeń sygnalizacji pożarowej,
- systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
- urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC ( $\pm 15\%$ ).

Zasilacze serii EN54 wykonane zostały w dwóch wersjach:

- z wyświetlaczem LED - prezentujących podstawowe parametry zasilacza,
- z wyświetlaczem graficznym LCD - wyświetlającym wszystkie dostępne parametry począwszy od parametrów elektrycznych zasilacza, stanu wejść/wyjść technicznych, stanach awarii po pełną historię zdarzeń.

Akcesoria dodatkowe - interfejsy do zasilaczy buforowych serii EN54 (nie będące na wyposażeniu zasilacza):

- interfejs USB-TTL "INTU"; komunikacja USB-TTL
- interfejs RS485 "INTR"; komunikacja RS485
- interfejs USB-RS485 "INTUR"; komunikacja USB-RS485
- interfejs Ethernet "INTE"; komunikacja ethernet
- interfejs WiFi "INTW"; komunikacja bezprzewodowa WiFi
- interfejs RS485-Ethernet "INTRE"; komunikacja RS485-Ethernet
- interfejs RS485-Wifi "INTRW"; komunikacja bezprzewodowa RS485-WiFi