

AX-200TFR(BE) Aktywna bariera podczerwieni, zewnętrzna, zasilana bateryjnie, zasięg 60m OPTEX

Producent: Optex

Cena netto: 1704.88 zł

Cena brutto: 2097.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Aktywna bariera podczerwieni AX-200TFR (BE) to **energooszczędne** urządzenie o krótkim zasięgu **do 30 metrów** zapewniające ochronę na najwyższym poziomie. Jest **zasilane bateryjnie**, co jest znacznie oszczędniejszą alternatywą od systemów tradycyjnych. Dodatkowo jest **kompatybilne z wszelkimi nadajnikami bezprzewodowymi**.

Bariera AX 200 TFR (BE) posiada **układ sygnalizacji zakłóceń środowiskowych D.Q.**. Układ wysyła alert o występującej usterce - gdy siła wiązki jest niższa od akceptowalnego poziomu, spowodowana przez różne zmiany środowiskowe - i jest on wysyłany gdy tylko siła wiązki się ustabilizuje.

CHARAKTERYSTYKA BARIERY ZEWNĘTRZNEJ AX 200TFR (BE) OPTEX:

- **Zasięg: 60 m**
- **Zasilana bateryjnie z potrójną ochroną antysabotażową**
- **2 wiązki wysokiej mocy i 4 kanały synchronizacji**
- Długa żywotność baterii
- Funkcje czasowe ograniczające zużycie energii baterii
- Układ sygnalizujący zakłócenia środowiskowe (D.Q.)
- **Kompatybilne z wieloma nadajnikami bezprzewodowymi**
- Układ automatycznej regulacji wzmocnienia
- Regulowany czas reakcji
- **Szczelna obudowa IP55**
- Łatwa wymiana baterii

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKTYWNEJ BARIERY AX-200TFR (BE) OPTEX:

- Metoda detekcji: przerwanie wiązki promieniowania podczerwonego
- **Zasięg detekcji: 60 m**
- **Modulacja wiązek: 4 kanały**
- Zasięg interferencji: 530 m
- Ilość wiązek: 2
- Wyjście alarmowe: N.O. lub N.C. 3.6 V= \pm , 0.01 A
- **Wyjście zakłóceń środowiskowych D.Q.: N.O. lub N.C. 3.6 V= \pm , 0.01 A**
- Wyjście sabotażowe pokrywy przedniej: N.C. 3,6V= \pm , 0.01A, aktywne po otwarciu obudowy lub oderwaniu od podłoża
- Wyjście sabotażowe pokrywy tylnej: N.C. 3.6 V= \pm , 0.01 A, aktywne po otwarciu obudowy
- Zakres regulacji: \pm 90° w poziomie, \pm 5° w pionie
- Czas przerwania wiązek: 50 / 100 / 250 / 500 [ms]
- Sygnalizacja słabych baterii: N.O. lub N.C. 3.6 V= \pm , 0.01 A (nadajnik i odbiornik)
- Czas trwania alarmu: 2 sekundy
- Dioda sygnalizacyjna:
 - alarm
 - zasilanie
 - słaba bateria
- Miejsce zamocowania:
 - ściana
 - słupek
 - obudowa typu "wieża"
- **Stopień ochrony obudowy: IP55**
- Zasilanie: baterie litowo-tionylowe LSH20 SAFT 3.6 V= \pm , 13 Ah / nadajnik: 2 szt., odbiornik: 2 szt. (baterie nie są dostarczone w zestawie)
- **Żywotność baterii: 3 lata (nadajnik) / 5 lat (odbiornik)**
- Pobór prądu: 810 μ A (N: 490 μ A + O: 320 μ A) przy 25 °C i 3.6 V= \pm
- Temperatura pracy: -20 °C - +60 °C
- Wilgotność: 95 % (max.)
- Masa: 1600 g