

BCS-VAVR0401Q Rejestrator AHD 1080P / ANALOG 4 kanałowy BCS

Producent: BCS

Cena netto: 828.46 zł

Cena brutto: 1019.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Rejestrator **BCS-VAVR0401Q** nagrywa do **4 kanałów AHD** w rozdzielczości **720P / 1080P** lub **analog 960H**. Wyposażony jest w wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI, VGA oraz posiada możliwość podpięcia **jednego dysku HDD** o pojemności do **6 TB**. **Urządzenie posiada 4 wejścia / 1 wyjście audio RCA** oraz umożliwia sterowanie PTZ (port **RS485**).

Urządzenie nagrywa / odtwarza każdy kanał z prędkością **25 kl/s** w rozdzielczości **1080p**.

Rejestrator BCS VAVR0401Q jest to zaawansowane technicznie urządzenie oparte o interfejs AHD (Analog HD) - innowacyjną technologię przesyłu obrazu HD i FullHD. Wykorzystując standard AHD możliwe jest osiągnięcie w systemach monitoringu analogowego transmisji sygnału po kablu koncentrycznym na imponujące odległości. Rejestrator posiada wbudowany web server - obsługa tylko przez BCS Manager lub klienta mobilnego BCS-View.

Uwaga. Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

Parametry 4 kanałowego rejestratora AHD BCS-VAVR0401Q:

Model	BCS-VAVR0401Q
System	
Procesor	Wbudowany wydajny procesor
System operacyjny	Wbudowany LINUX
Video i Audio	
Wejścia Video	4 kanały BNC
Wejścia Audio	4 kanały RCA
Wyjścia Audio	1 kanał RCA / HDMI
Monitor	
Wejścia Video	1x HDMI, 1x VGA
Podział obrazów	1/4
Rozdzielczość	HDMI: 1920x1080, VGA od 800x600 do 1920x1080

Zapis

Kompresja Video/Audio	H.264/G.711
Rozdzielczość	Maks. 1080P (1920x1080)
Prędkość zapisu (główny strumień)	4 kanały AHD 1080P / AHD 720P / Analog 960H, do 25kl/s na każdy kanał
Zapis video	Manualny / Harmonogram (ciągłe, detekcja ruchu), stop
Detekcja ruchu	Pola: 1584(44x36), czułość 1-8 poziomów

Odtwarzanie/Backup

Odtwarzanie nagrań	1 / 4
Backup	Sieć lub USB 2.0

Sieć

Karta sieciowa	RJ45 10M/100M
Funkcje sieciowe	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP
Zdalny podgląd	Przeglądarka Internetowa, program CMS, Smartfony z Android lub iPhone

Dysk twardey

Interfejs dysku	1x SATA do 6TB
-----------------	----------------

Złącza dodatkowe

Wejścia alarmowe	Tak, 4
Wyjścia alarmowe	Tak, 1
Sterowanie PTZ	RS485 z wieloma protokołami
Porty USB	2 porty (myszka, pamięć USB, itp.)

Ogólne

Zasilacz	DC12V 2A
Pobór prądu	<10W (bez dysku) / 25W z HDD
Temperatura pracy	-10°C-+55°C, wilgotność 10%□90%
Wymiary (dł x szer x wys) [mm]	300 x 208 x 47

Menu rejestratorów BCS-VIEW AHD serii VAVR:

Poniższe screeny obrazują **wygląd menu rejestratora BCS-VAVR0401Q**. W celu uzyskania dostępu do menu, kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolne miejsce ekranu, gdzie przekazywany jest podgląd materiału na żywo, i wybierz ikonę "Główne menu" z uaktywnionego paska nawigacyjnego. W wyświetlonym oknie zawarte są wszystkie ustawienia urządzenia, wraz z opcją wyszukiwania nagranych materiałów, jak i możliwością wyłączenia rejestratora.

Menu rejestratora BCS-VAVR0401Q - **widok menu głównego**

Menu rejestratora BCS-VAVR0401Q - **podgląd na żywo**

Menu rejestratora BCS-VAVR0401Q - **parametry zapisu**

Menu rejestratora BCS-VAVR0401Q - **wyszukiwanie nagrań**

W zestawie znajduje się:

1. Rejestrator **BCS-VAVR0401Q**
2. Pilot
3. Mysz USB
4. Zasilacz sieciowy
5. Śruby oraz złącze SATA do dysku
6. Instrukcja obsługi

Aplikacja mobilna BCS View dedykowana do rejestratorów AHD serii VAVR:

BCS View to aplikacja przeznaczona na telefony i tablety z systemem **ANDROID**, pozwalająca Klientom mobilnym na **wygodną obsługę / zarządzanie funkcjami rejestratorów BCS AHD serii VAVR**. Poniżej przedstawione zostały przykładowe screeny z programu BCS View, ilustrujące wygląd menu głównego aplikacji, dostęp do podglądu na żywo, odtwarzanie zdalne, czy konfigurację kanałów.

Aplikację można pobrać w zakładce **Do pobrania**.

Aplikacja mobilna BCS View - **widok menu głównego**

Aplikacja mobilna BCS View - **widok podglądu na żywo**

Aplikacja mobilna BCS View - **widok konfiguracji kanałów**

Aplikacja mobilna BCS View - **widok managera urządzeń**