

## BCS-VAVR1602M Rejestrator AHD 1080P / ANALOG 16 kanałowy BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1944.72 zł

**Cena brutto:** 2392.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

Rejestrator **BCS-VAVR1602M** nagrywa do **16 kanałów AHD** w rozdzielczości **720P / 1080P** lub **analog 960H**. Wyposażony jest w wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI, VGA oraz posiada możliwość podpięcia **dwóch dysków HDD** o pojemności do **6 TB każdy**. **Urządzenie posiada 16 wejść / 1 wyjście audio RCA** oraz umożliwia sterowanie PTZ (port **RS485**).

Urządzenie nagrywa / odtwarza każdy kanał z prędkością **15 kl/s** w rozdzielczości **1080p**.

**Rejestrator BCS VAVR1602M jest to zaawansowane technicznie urządzenie oparte o interfejs AHD (Analog HD) - innowacyjną technologię przesyłu obrazu HD i FullHD. Wykorzystując standard AHD możliwe jest osiągnięcie w systemach monitoringu analogowego transmisji sygnału po kablu koncentrycznym na imponujące odległości. Rejestrator posiada wbudowany web server - obsługa tylko przez BCS Manager lub klienta mobilnego BCS-View.**

### Parametry 16 kanałowego rejestratora AHD BCS-VAVR1602M:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Model                 | BCS-VAVR1602M                                |
| <b>System</b>         |  |
| Procesor              | Wbudowany wydajny procesor                   |
| System operacyjny     | Wbudowany LINUX                              |
| <b>Video i Audio</b>  |  |
| Wejścia Video         | 16 kanałów BNC                               |
| Wejścia Audio         | 16 kanałów RCA                               |
| Wyjścia Audio         | 1 kanał RCA / HDMI                           |
| <b>Monitor</b>        |  |
| Wejścia Video         | 1x HDMI, 1x VGA                              |
| Podział obrazów       | 1 / 4 / 9 / 12 / 16                          |
| Rozdzielczość         | HDMI: 1920x1080, VGA od 800x600 do 1920x1080 |
| <b>Zapis</b>          |  |
| Kompresja Video/Audio | H.264/G.711                                  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Rozdzielczość                     | Maks. 1080P (1920x1080)   |
| Prędkość zapisu (główny strumień) | <b>16 kanałów AHD 1080P, do 15kl/s na każdy kanał</b><br>lub <b>16 kanałów AHD 720P / Analog 960H, do 25kl/s na każdy kanał</b> |
| Zapis video                       | Manualny / Harmonogram (ciągłe, detekcja ruchu), stop   |
| Detekcja ruchu                    | Pola: 1584(44x36), czułość 1-8 poziomów   |
| <b>Odtwarzanie/Backup</b>         |   |
| Odtwarzanie nagrań                | 1 / 4 / 9 / 12 / 16   |
| Backup                            | Sieć lub USB 2.0  |
| <b>Sieć</b>                       |   |
| Karta sieciowa                    | RJ45 10M/100M   |
| Funkcje sieciowe                  | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP  |
| Zdalny podgląd                    | Przeglądarka Internetowa, program CMS, Smartfony z Android lub iPhone   |
| <b>Dysk twardy</b>                |   |
| Interfejs dysku                   | 2x SATA do 6TB każdy  |
| <b>Złącza dodatkowe</b>           |   |
| Wejścia alarmowe                  | Tak, 16   |
| Wyjścia alarmowe                  | Tak, 1  |
| Sterowanie PTZ                    | RS485 z wieloma protokołami   |
| Porty USB                         | 2 porty (myszka, pamięć USB, itp.)  |
| <b>Ogólne</b>                     |   |
| Zasilacz                          | DC12V 5A  |
| Pobór prądu                       | <10W (bez dysku) / 35W z HDD  |
| Temperatura pracy                 | -10°C-+55°C, wilgotność 10%□90%   |
| Wymiary (dł x szer x wys) [mm]    | 1U, 380 x 320 x 47  |

## Menu rejestratorów BCS-VIEW AHD serii VAVR:

Poniższe screeny obrazują **wygląd menu rejestratora BCS-VAVR1602M**. W celu uzyskania dostępu do menu, kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolne miejsce ekranu, gdzie przekazywany jest podgląd materiału na żywo, i wybierz ikonę "Główne menu" z uaktywnionego paska nawigacyjnego. W wyświetlonym oknie zawarte są wszystkie ustawienia urządzenia, wraz z opcją wyszukiwania nagranych materiałów, jak i możliwością wyłączenia rejestratora.

Menu rejestratora BCS-VAVR1602M - **widok menu głównego**

Menu rejestratora BCS-VAVR1602M - **podgląd na żywo**

Menu rejestratora BCS-VAVR1602M - **parametry zapisu**

Menu rejestratora BCS-VAVR1602M - **wyszukiwanie nagrań**

## W zestawie znajduje się:

1. Rejestrator **BCS-VAVR1602M**
2. Pilot
3. Mysz USB
4. Zasilacz sieciowy
5. Śruby oraz złącze SATA do dysku
6. Instrukcja obsługi

## Aplikacja mobilna BCS View dedykowana do rejestratorów AHD serii VAVR:

**BCS View** to aplikacja przeznaczona na telefony i tablety z systemem **ANDROID**, pozwalająca Klientom mobilnym na **wygodną obsługę / zarządzanie funkcjami rejestratorów BCS AHD serii VAVR**. Poniżej przedstawione zostały przykładowe screeny z programu BCS View, ilustrujące wygląd menu głównego aplikacji, dostęp do podglądu na żywo, odtwarzanie zdalne, czy konfigurację kanałów.

Aplikację można pobrać w zakładce **Do pobrania**.

Aplikacja mobilna BCS  
View - **widok menu  
głównego**

Aplikacja mobilna BCS  
View - **widok podglądu  
na żywo**

Aplikacja mobilna BCS View -  
**widok konfiguracji  
kanałów**

Aplikacja mobilna BCS View  
- **widok managera  
urządzeń**