

## ASP-100 R Zewnętrzny sygnalizator sterowany bezprzewodowo SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 331.71 zł

**Cena brutto:** 408.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Zewnętrzny sygnalizator **ASP-100R** firmy **SATEL** sterowany bezprzewodowo. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Współpracuje z kontrolerami ACU-120 oraz ACU-270.

W urządzeniu zastosowano nowoczesny układ radiowy SPIRIT1 o zoptymalizowanym zarządzaniu energią. Umożliwia długą pracę urządzenia nawet w trudnych warunkach. Bezproblemowe działanie ASP-100 zapewnia także bardzo wydajna bateria BAT-ER-3,6, która wykorzystywana jest w zastosowaniach specjalistycznych, m.in. wojskowych i medycznych.

Uwaga. Sygnalizatory o symbolach: **ASP-100 R, ASP-100 BL, ASP-100 O SATEL** nie są już produkowane i zostały wycofane z oferty. Sugerowany zamiennik: ASP-200 R.

### Właściwości ASP 100 R SATEL:

- Współpraca z kontrolerami: ACU-120 i ACU-270 w ramach systemu ABAX
- Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową
- Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- Sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- Wybór jednego z czterech sygnałów akustycznych
- Zdalne konfigurowanie
- Zasilanie wydajną baterią BAT-ER-3,6 o pojemności 13 Ah i o dużym zakresie temperatur pracy
- Ochrona sabotażowa przed:
  - Otwarcie obudowy

- Oderwaniem od podłoża
- Praca w temperaturze od -40°C do +55°C

### **Dane techniczne ASP-100R SATEL:**

- Czas pracy na baterii: do 2,5 roku
- Bateria: ER34615 3,6 V / 13 Ah
- Zakres temperatur pracy: -40 °C ...+55 °C
- Pobór prądu w stanie gotowości: 2 mA
- Maksymalny pobór prądu: 65 mA
- Masa: 860 g
- Wymiary: 148 x 254 x 64 mm
- Maksymalna wilgotność: 93±3%
- Pasma częstotliwości pracy: 868,0 ÷ 868,6 MHz
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 500 m
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIA
- Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 105 dB

Do współpracy z ASP-100 R wymagane są:

- centrala INTEGRA/INTEGRA Plus w wersji v1.15 lub wyższej albo centrala VERSA/VERSA Plus/VERSA IP w wersji v1.07 lub wyższej;
- kontroler ACU-120 lub ACU-270 w wersji v5.02 lub wyższej.

System ABAX centrali INTEGRA 128-WRL nie obsługuje ASP-100 R. Sygnalizator może być obsługiwany przez podłączony do tej centrali kontroler ACU-120 / ACU-270.