

## **KW-S701C-B Monitor głośnomówiący 7 cali, wideodomofon KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1118.70 zł

**Cena brutto:** 1376.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### **Opis produktu:**

Monitor głośnomówiący **KW-S701C blackberry** firmy **KENWEI** został wyposażony w 7 calowy wyświetlacz z klawiaturą dotykową. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu - do czterech paneli i sześciu kamer. Posiada wbudowany przekaźnik do obsługi bramy automatycznej.

Wideomonitor serii S701C zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej), przekazywanie rozmowy w obrębie użytkownika, podgląd pola obserwacji kamery oraz obserwację wizyjną osoby odwiedzającej.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

### **Parametry techniczne monitora KW-S701C Blackberry Kenwei:**

- Kolorowy wyświetlacz - 7" TFT-LCD
- Klawiatura dotykowa
- Funkcja monitoringu, obsługa do 4 kamer CCTV
- Obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- Zdalne sterowanie bramą automatyczną
- Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie jednego użytkownika

- Wyjście do podłączenia telewizora
- Przycisk funkcji dodatkowych do sterowania bramą automatyczną, oświetleniem itp.
- **Trwała obudowa ze stopu aluminium w kolorze blackberry**
- Zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- Montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 162 x 267 x 30 mm

### **Specyfikacja techniczna:**

- Sposób obsługi: głośnomówiący, klawiatura dotykowa
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Minimalna liczba przewodów:
  - 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
  - +2 przewody (obwód elektrozaczepek)
- Maksymalna liczba paneli zewnętrznych:
  - 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
  - 4 panele zewnętrzne z rozdzielaczem KW-516FD
- Maksymalna liczba kamer CCTV:
  - 4 w tym kamery w panelach bramowych
  - 6 kamer z rozdzielaczem KW-516FD
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Sygnał video (wejście): PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
- Sygnał audio/video (wyjście): audio: 1,6Vp-p (1Kohm) / video: PAL 1Vp-p (75ohm)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 162 x 267 x 30 mm

### **Zastosowanie monitora KW-S701C Blackberry:**

- Rozmowa z odwiedzającym
- Zdalne sterowanie elektrozaczepekem i brama przesuwna
- Monitoring zewnętrzny posesji
- Monitoring wewnątrz budynku (np. pokój dziecka)
- Komunikacja wewnątrz budynku
- Interkom, przekazanie rozmowy

### **Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu GSM KW-401G:**

- Przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- Konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- Możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- Zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć

- Funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- Umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- Współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)