

BCS-P-5626RLSA Kamera szybkoobrotowa IP 2.0 Mpx, 5-220mm, zasięg IR do 250m BCS POINT

Producent: BCS POINT

Cena netto: 13500.00 zł

Cena brutto: 16605.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Kamera szybkoobrotowa BCS-P-5626RLSA oparta jest o technologię **IP** i obsługuje trzy strumienie video. Posiada wysokiej jakości przetwornik **CMOS 1/2.8" 2.0 Mpx** oraz obiektyw o ogniskowej 5 ~ 220 mm i **zbliżeniem optycznym 44x**. Obraz rejestrowany jest z prędkością 60 kl/s przy rozdzielczości 2 Mpx - 1920 x 1080 pikseli, co daje optymalne parametry nagrywania i tym samym pożądaną jakość materiału.

Urządzenie wyposażone zostało w **promiennik podczerwieni LED SMART o zasięgu do 250 metrów** oraz w wejście na kartę pamięci MicroSD o maksymalnej pojemności do 128 GB. Posiada dwa wejścia alarmowe, jedno wyjście i wtyk BNC. Ponadto obsługę sprawować można przy użyciu urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS.

FUNKCJE KAMERY BCS-P-5626RLSA

- [Dzień / Noc \(IR Cut Filter\)](#).
- **ATW** (*Auto Tracking White*) odpowiedzialny jest za analizę obrazu pod względem występowania różnych barw bieli a następnie za jego automatyczną regulację.
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu.
- **BLC** (*Back Light Compensation*) - kompensacja światła wstecznego jest jedną z powszechniejszych funkcji dostępnych w kamerach. Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę

silnego źródła światła.

- **HLC** (*High Light Compensation*) ma za zadanie automatycznie wykryć i zniwelować oddziaływanie silnych źródeł światła na przetwornik kamery, dzięki czemu kamera zyskuje możliwość rejestracji obiektów znajdujących się za tak naświetlonym obszarem.
- **WDR 120dB**, czyli technologia zapewniająca kamerze szeroki zakres dynamiki. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach obrazu, nie będzie sprawiać dla kamery najmniejszego problemu.
- **2DNR** oznacza cyfrową redukcję szumów, co w praktyce ogranicza występowanie rozmyć powstałych przez niedostateczne światło lub jego brak.
- wbudowany WEB Server.

DANE TECHNICZNE KAMERY PTZ IP BCS-P-5626RLSA

BCS-P-5626RLSA

Przetwornik	1/2.8" 2.0Mpx, CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Ilość pikseli	1920 x 1080
Czułość	<ul style="list-style-type: none">• kolor: 0.002 lux @ F1.2• B/W: 0 lux (wł. IR)
Obiektyw	5 ~ 220 [mm]
Strefy zastrzeżone	do 8 obszarów
Zoom	44x, optyczny
Zasięg IR	do 250 metrów
Kompresja	H.264 / MJPEG
Obrót	360 stopni, nieskończony
Prędkość obrotu	0.1 ~ 240 [°/s]
Gniazda	<ul style="list-style-type: none">• 2x wejście alarmowe• 1x wyjście alarmowe• 1x wtyk BNC• 1x RS485• 255 presetów
Automatyka	<ul style="list-style-type: none">• 16 tras (32 preset / trasa)• 16 ścieżek (co 15 minut)
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100 Base-T
Obsługa mobilna	Android, iOS
Gniazdo pamięci	MicroSD o pojemności do 128 GB
Klasa obudowy	IP66
Temperatura pracy	od -40 °C do 70 °C wbudowana grzałka i wentylator
Zasilanie	24 V DC 24 V AC