

## BCS-XVR16014KE Rejestrator HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOG, IP 16 kanałowy BCS

**Producent:** BCS

**Cena netto:** 1849.59 zł

**Cena brutto:** 2275.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### Opis produktu:

**BCS-XVR16014KE** należy do grupy urządzeń rejestrujących obraz z **16 kamer** w rozdzielczości **4K z prędkością 7 kl/s** oraz dodatkowo z **8 kamer IP 8MPx**. Rejestrator automatycznie rozpoznaje standardy wideo podłączonej kamery: **HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog (CVBS)** oraz **IP**. Został wyposażony w wysokiej rozdzielczości wyjścia video HDMI (3840x2160) i VGA (1920x1080) oraz w szybki interfejs sieciowy **RJ-45 1000 Mbps**. Posiada możliwość montażu **jednego dysku HDD o pojemności do 8TB**.

Uwaga. Aktualnie dostępne są urządzenia w nowej wersji - II generacja, o symbolu [BCS-XVR16014KE-II](#).

Zaletą rejestratorów serii XVR są inteligentne funkcje tj. przekroczenie linii, zniknięcie (pozostawienie) przedmiotów, detekcja twarzy czy wtargnięcie w obszar.

### Parametry rejestratora BCS-XVR16014KE BCS:

- **Rejestrator wielosystemowy 16 kanałowy BCS serii XVR**
- Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego
- Kompresja H.264, H.264H, H.264B, H.264+
- Bitrate przychodzący: 96 Mbps
- Nagrywanie:
  - **7 kl/s: 4K**
  - 12 kl/s: 5MPx
  - 15 kl/s: 4MPx / 3MPx
  - 25 kl/s: 1080P, 720P, 960H, D1
- Obsługiwane rozdzielczości kamer:
  - **HD-CVI: 4K / 4MPx / 1080P / 720P**
  - AHD: 5MPx / 4MPx / 3MPx / 1080P / 720P
  - HD-TVI: 5MPx / 3MPx / 1080P / 720P
- **Maksymalna ilość kanałów IP: 16 + 8 dodatkowe do 8MPx**
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu, detekcja twarzy

- Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa: **1 dysk HDD SATA do 8 TB**
- Interfejsy:
  - 2 porty USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0)
  - **RS-485**
  - Audio RCA: 1 wejście, 1 wyjście (dwukierunkowy tor audio)
  - Wyjścia wideo:
    - **HDMI: 3840x2160**
    - VGA: 1920x1080
  - **RJ-45: 1000 Mbps**
- Zdalna obsługa urządzenia:
  - Wbudowany Web Server, przeglądarka IE, Firefox
  - program SMART PSS, BCS Manager