

## MXD-300 BR Czujka uniwersalna, system MICRA SATEL

**Producent:** SATEL

**Cena netto:** 121.95 zł

**Cena brutto:** 150.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



### Opis produktu:

Czujka uniwersalna do bezprzewodowego system MICRA - **MXD-300 BR SATEL**. Urządzenie może ustawić, w zależności od potrzeb, w jeden z wielu trybów pracy. Do wyboru czujka: magnetyczna, magnetyczna z wejściem roletowym, wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna, zalania wodą.

**MXD-300 BR** posiada brązową obudowę. W ofercie czujnik w kolorze białym: symbol **MXD-300 SATEL**.

Podobnie jak pozostałe elementy systemu MICRA, również **MXD-300 BR** komunikuje się z centralą alarmową w sposób bezprzewodowy, przy pomocy szyfrowanej transmisji radiowej w paśmie częstotliwości 433 MHz. Czujnik, oprócz centrali **MICRA** współpracuje również z kontrolerami **VERSA-MCU** i **MTX-300**, retransmiterem **MRU-300** oraz centralami **PERFECTA** w wersji WRL.

### Podstawowe właściwości MXD-300 SATEL:

- Typ urządzenia: **czujnik uniwersalna**
- System: **MICRA / PERFECTA**
- Rodzaj czujnika: **magnetyczna, magnetyczna z wejściem roletowym, wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna, zalania wodą**
- Zasilanie: **bateria CR123A 3 V**
- Zgodność z wymaganiami: **EN 50131 Grade 2**
- Kolor obudowy: **brązowy**

### Dane techniczne czujki MXD-300 BR SATEL:

<b>Model / Producent</b>	<b>MXD-300 BR SATEL</b>
Typ urządzenia	Czujnik uniwersalny (możliwość wyboru trybu pracy)

	Czujka magnetyczna, magnetyczna z wejściem roletowym	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.</li> <li>• wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>• wejście umożliwiające podłączenie przewodowej czujki roletowej (czujka z wejściem roletowym)</li> </ul>
	Czujka wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>• wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. (czujka magnetyczna)</li> <li>• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną</li> <li>• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania FPX-1 (biała), FPX-1 BR (brązowa) lub FPX-1 DG (ciemnoszara) - sonda do nabycia osobno</li> <li>• wybór funkcjonalności czujki przy pomocy zwerek</li> <li>• szyfrowane transmisje radiowe w paśmie częstotliwości 433 MHz</li> <li>• kontrola stanu baterii</li> <li>• dioda LED do sygnalizacji</li> <li>• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża</li> <li>• w zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)</li> </ul>
Opis trybów pracy	Czujka zalania wodą	
Pasma częstotliwości pracy	433,05~434,79 MHz	
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PERFECTA - do 600 m</li> <li>• VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA - do 500 m</li> <li>• MRU-300 - do 300 m</li> </ul>	
Bateria	CR123A 3V	
Czas pracy baterii (oczekiwany)	Do 2 lat	
Pobór prądu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w stanie gotowości: do 80uA</li> <li>• maksymalny pobór prądu: 22 mA</li> </ul>	
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3	
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6	Grade 2	
Zakres temperatur pracy	-10°C ~ +55°C	
Masa	77 g	
Wymiary	Obudowy czujki:	26x112x29 mm
	Obudowy magnesu do montażu powierzchniowego	26x13x19 mm
	Podkładki pod magnes na montażu powierzchniowego	26 x 13 x 3,5 mm
	Obudowy magnesu do montażu wpuszczanego	ø10 x 28 mm
Spełnione normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3	
Stopień zabezpieczeń wg EN50131-2-6	Grade 2	
Zasięg detekcji wstrząsów	do 3 m	
Kolor obudowy	Brązowy	

