

Bezprzewodowa klawiatura LCD z odbiornikiem radiowym i czytnikiem breloków zbliżeniowych

HS2LCDWFP



Pobór prądu	30mA (tryb czuwania), 100mA (maks.)
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Typ wyświetlacza	LCD
Kolor wyświetlacza	niebieski
Ilość obsługiwanych linii	128
Ilość obsługiwanych podsystemów	8
Liczba przycisków funkcyjnych	5
Oddzielne przyciski funkcyjne	Tak
Oddzielne przyciski alarmowe	Tak
Wielkość przycisków	Standardowe
Dioda zasilania AC	Tak
Czujnik niskiej temperatury	Tak
Regulacja jasności wyświetlacza	Tak
Regulacja głośności brzęczyka klawiatury	Tak
Funkcja wielotonowego gongu	Tak
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	Tak
Kompatybilne breloki zbliżeniowe	MPT 8PK
Częstotliwość pracy	868 Mhz
Rodzaj baterii	4x1,5V AA alkaliczne
Żywotność baterii	2 lata