

ZESTAWY CZTEROKANAŁOWE

FUNKCJE	CH4HS	CH4HS-HET	CH4H200S	CH4H200S-HET	RP501S-HET
LICZBA PRZEKAŹNIKÓW	4	4	4	4	4
TRYBY PRACY KANAŁÓW	2	2	2	2	4
MAX.ZASIĘG (T.OTWARTY)	100	150	200	250	500
WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE	NCO	NCO	NCO	NCO	NCO
SYGNALIZACJA LED	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK (A)
WYJŚCIE S	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V	1A/60V
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY (MHz)	434	434	434	434	434
RODZAJ RADIA	SR	SH	SR	SH	SH
TAMPER	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
ILOŚĆ PIL. W ZESTAWIE	1	1	1	1	1 NADAJNIK
ILOŚĆ PRZYCISKÓW W PILOCIE	4	4	4	4	4
PAMIĘĆ ODBIORNIKA	40 (B)	40 (B)	40 (B)	40 (B)	60
BATERIA W PILOCIE	12V	12V	9V	12V	-
ZASILANIE ODBIORNIKA	12VDC (C)	12VDC (C)	12VDC (C)	12VDC (C)	12VDC (C)
POBÓR PRĄDY (STAN SPOCZYNKU)	20..100mA	20..100mA	20..100mA	20..100mA	20..100mA
OBCIĄŻALNOŚĆ WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH	1A, 125VAC/30VDC	0,5A/125VAC 1A/30VDC	1A, 125VAC/30VDC	0,5A/125VAC 1A/30VDC	1A, 125VAC/30VDC
ROZMIARY	28/63/96	28/63/96	28/63/96	28/63/96	28/63/96
TEMPERATURA PRACY	0 to + 40°	-20 to + 55°	0 to + 40°	-20 to + 55°	-20 to + 55°