

# Wideomonitor KW-128 KENWEI



## Wideomonitor KW-128C

- głośnomówiący wyświetlacz kolorowy - 7" TFT-LCD
- możliwość podłączenia dwóch kamer
- możliwość podłączenia trzech dodatkowych monitorów lub słuchawek
- menu ekranowe w języku polskim (regulacja jasności, kontrastu, nasycenia kolorów, formatu obrazu)
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1)
- funkcja interkomu (selektywne wywołanie) oraz transfer (przekazanie) rozmowy na inny monitor - w obrębie jednego użytkownika
- 12 melodii wywołania
- otwarcie elektrozaczepu z podtrzymaniem czasowym (3 sek.)
- zasilanie 13,5 V DC dołączony zasilacz
- 2 wersje kolorystyczne
- montaż wiszący lub stojący, wymiary: 137x223x29 mm

## KW-128C / W200 z modułem pamięci

- wszystkie cechy monitora KW-128C
- wbudowany moduł pamięci 200 obrazów kolorowych
- możliwość zapisu krótkich filmów (10 sek w formacie "avi")
- nieulotna pamięć gniazdo kart SD (zapis do 1024 obrazów, maksymalna pojemność karty 2GB)





## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

sposób obsługi	głośnomówiący
wyświetlacz	7" TFT LCD kolorowy
min. liczba przewodów	4 pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym + 2 obwód elektrozaczepek
max. liczba paneli zewnętrznych	2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
max. liczba kamer CCTV	2 w tym kamery w panelach bramowych
max. liczba monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku	4 monitory / unifony
zasilanie monitora	13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
pamięć obrazów	w modelu KW-128C/W200 wbudowany moduł pamięci (200 kolorowych zdjęć jpg), obsługa kart SD
sygnał video (wejście)	PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
sygnał audio/video (wyjście)	brak
warunki pracy	temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: >90%
wymiary gabarytowe	137x223x29 mm
współpraca z	KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C

## podstawowa konfiguracja

### zastosowanie monitora KW-128C

rozmowa z odwiedzającym  
 zdalne sterowanie elektrozaczepek  
 monitoring zewnętrzny posesji  
 komunikacja wewnątrz budynku  
 interkom, przekazanie rozmowy

**Konfiguracja dla 1 użytkownika**  
 z zastosowaniem 1 monitora KW-128C  
 z dodatkowym monitorem KW-128C  
 oraz panelem bramowym

\* Współpraca:  
 Wszystkie 4 przewodowe panele bramowe Kenwei  
 Rozbudowa przy zastosowaniu: KW-129C, KW-128C,  
 KW-112B, KW-S701C, KW-S700C, KW-S702C

\*\* kamery i elektrozaczepek wymagają zastosowania zasilania wg zaleceń producenta

