

ACX-200 Ekspander wejść i wyjść przewodowych SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 156.91 zł

Cena brutto: 193.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

Opis produktu:

Ekspander wejść i wyjść przewodowych **ACX-200 SATEL** przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX. Obsługiwany jest przez kontroler ACU-100 w wersji programowej 1.05 lub nowszej oraz przez centralę INTEGRA 128-WRL. 4 wejścia i 4 wyjścia umożliwiają podłączenie urządzeń przewodowych (czujek, sygnalizatorów itd.) do systemu bezprzewodowego. Wejścia ekspandera można skonfigurować analogicznie, jak wejścia przewodowe. Wyjścia ekspandera są wyjściami przekaźnikowymi. Ekspander ACX-200 zajmuje 4 pozycje na liście urządzeń obsługiwanych przez kontroler ACU-100 lub centralę INTEGRA 128-WRL. Zasilany jest napięciem stałym 12 V ($\pm 15\%$).

Uwaga. ACX-201 został wycofany z oferty.

Właściwości:

- podłączanie urządzeń przewodowych do systemu ABAX
- 4 wejścia (obsługa czujek w konfiguracjach NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC)
- 4 niezależnie sterowane wyjścia przekaźnikowe
- zabezpieczenie antysabotażowe

Dane techniczne

- Napięcie zasilania ($\pm 15\%$): 12 V DC
- Obciążalność prądowa wyjść przekaźnikowych: 1000 mA
- Wymiary obudowy: 126 x 158 x 32 mm
- Klasa środowiskowa: II
- Zakres temperatur pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- Pobór prądu w stanie gotowości: 130 mA
- Maksymalny pobór prądu: 135 mA
- Zakres częstotliwości pracy: $868,0 \div 868,6$ MHz
- Zasięg komunikacji radiowej: do 500 m (w terenie otwartym)