

PTX50 Czujka ruchu PIR ELMES

Producent: Elmes

Cena netto: 88.94 zł

Cena brutto: 109.40 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Bezprzewodowy czujnik ruchu **PTX50 ELMES** w nowej wersji, zasilany baterią CR123A 3V. Urządzenia wykrywa ruch osób w pomieszczeniu (4 stopnie czułości). Posiada funkcję odporności na zwierzęta do 20 kg.

Detektor PTX50 współpracuje z centralą alarmową CB32 i odbiornikami ELMES Elektronik. Dzięki doskonałym parametrom detekcji podczerwieni, bardzo małym poborom energii oraz przy wykorzystaniu dynamicznie kodowanej transmisji o alarmie, zapewnia maksymalną ochronę.

Detektor sygnalizuje otwarcie obudowy (funkcja antysabotażowa TAMPER) oraz spadek napięcia baterii zasilającej.

Obudowa urządzenia umożliwia montaż narożny, a użycie dodatkowego uchwytu przegubowego UP1 (od nabycia oddzielnie), ułatwia precyzyjne ustawienie detektora w każdej płaszczyźnie. Wewnętrzna antena nadawcza umożliwia bezpieczny zasięg działania detektora wewnątrz mieszkań, domów, sklepów czy firm.

Właściwości czujnika PTX 50 ELMES:

- Typ urządzenia: **czujnik ruchu, bezprzewodowy**
- Rodzaj czujnika: **PIR**
- Obszar detekcji: **15 m, kąt 90°**
- Funkcja: **odporności na ruch zwierząt domowych (do 20 kg)**
- Zasilanie: **bateria CR123A 3V (brak w zestawie)**
- Zgodność z wymaganiami: **EN 50131 Grade 2**

Specyfikacja techniczne czujnika:

Symbol / Producent	PTX50 Elmes
Technologia zmiennego kodu	KEELOQ
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-3	Grade 2
Spełniane normy	EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 50 metrów w terenie otwartym
Pasma częstotliwości pracy	433,92 MHz, wewnętrzna antena nadajnika <5mW
Transmisja	Zmiennokodowa transmisja o alarmie
Zakres temperatur pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	95 x 62 x 45 mm
Bateria	CR123A 3V
Obszar detekcji	15 m, kąt 90°
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> • kompensacja temperatury • wysoka odporność na zakłócenia radiowe (lepsza niż 10V/m do 1GHz) • odporność na zwierzęta do 20kg

Dodatkowe akcesoria (dostępne "na zamówienie"):

- **PTX50AA** - soczewka, kurtyna pozioma
- **PTX50VB** - soczewka kurtyna pionowa
- **UP1** - uchwyt przegubowy do mocowania PTX50