

## **KW-S704C/W200-B Monitor głośnomówiący 7 cali, czarny, wbudowany moduł pamięci, wideodomofon KENWEI**

**Producent:** Kenwei

**Cena netto:** 1326.83 zł

**Cena brutto:** 1632.00 zł



Przejdź do strony [produktu](#)

### **Opis produktu:**

Monitor głośnomówiący z modułem pamięci **KW-S704C/W200-B** firmy **KENWEI** został wyposażony w 7 calowy wyświetlacz. Urządzenie umożliwia podłączenie np. dwóch paneli bramowych i czterech kamer CCTV, ich liczbę można zwiększyć przy pomocy odpowiedniego modułu - do sześciu paneli i ośmiu kamer CCTV. Dedykowany przycisk np. do zdalnego sterowania bramą automatyczną.

Wideomonitor serii S704C zostały wyposażone w funkcję interkomu (tzw. komunikacji wewnętrznej) oraz przekazywanie rozmowy w obrębie użytkownika. **Model posiada obudowę w kolorze czarnym.**

Opcjonalnie **funkcja pamięci w wersji W200**, umożliwia automatyczną rejestrację zdjęć lub filmów z DŹWIĘKIEM, możliwość ręcznego wykonania zdjęcia bądź nagrania filmu. Ponadto wersja z pamięcią oferuje rozbudowane funkcje pozostawiania wiadomości zarówno dla odwiedzającego jak i dla domowników - funkcja automatycznej sekretarki oraz umożliwia nagranie własnego dzwonka.

Wersja W200 obsługuje karty SD do 16GB, dane z karty mogą być przenoszone i archiwizowane w komputerze.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki [NEXWEI](#).

### **Wideodomofon KW-S704C W200-B:**

- Kolorowy wyświetlacz - **7" TFT-LCD**
- Podświetlana, dotykowa klawiatura

- Funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 6 kamer CCTV
- Obsługa 2 wejść z rozmową, podglądem i kontrolą dostępu
- Możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- Menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- Funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych z jednego przycisku
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonekowego
- Wyjście do podłączenia dodatkowego sygnalizatora wywołania (zewnętrzny głośnik)
- Ułatwienie obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci (dodatkowy przycisk odbierania)
- Możliwość skonfigurowania własnych skrótów klawiszowych
- 4 poziomy głośności dzwonka oraz możliwość ustawienia jego czasu trwania
- Wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.
- Przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia z możliwością ustawienia czasu zwarcia przekaźnika
- **Czarna obudowa w srebrnej ramce**
- Zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- Montaż: wiszący, natynkowy
- Wymiary: 244,5 x 124 x 27,7 mm

### **Specyfikacja techniczna KW-S704C/W200-B Kenwei:**

- Sposób obsługi: głośnomówiący, klawiatura dotykowa
- Wyświetlacz: 7" TFT LCD kolorowy
- Minimalna liczba przewodów:
  - 4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
  - +2 przewody (obwód elektrozaczepek)
- Maksymalna liczba paneli zewnętrznych:
  - 2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
  - 6 panele zewnętrzne z rozdzielaczem KW-516FD
- Maksymalna liczba kamer CCTV:
  - 4 w tym kamery w panelach bramowych
  - 8 kamer z rozdzielaczem KW-516FD
- Max. liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 4 monitory / unifony
- Zasilanie monitora: 13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
- Sygnał video (wejście): PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Ohm)
- Sygnał audio/video (wyjście): video: PAL 1Vp-p (75 Ohm)
- Warunki pracy: temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
- Wymiary gabarytowe: 244,5 x 124 x 27,7 mm