

KW-1380EMC-1B-420 Panel z kamerą, natynkowy, 1 przycisk wywołania, czytnik breloków KENWEI

Producent: Kenwei

Cena netto: 698.37 zł

Cena brutto: 859.00 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Natynkowy panel zewnętrzny **KW-1380EMC-1B-420** firmy **KENWEI** z jednym przyciskiem wywołania wyposażony w kolorową kamerę 1/4" CCD. **Kąt widzenia** kamery wynosi **76° / 65°**, obiektyw posiada możliwość regulacji pion / poziom.

Panel posiada czytnik kart / breloków do zdalnego zwalniania elektromagnesu 125kHz.

Uwaga. Urządzenia marki KENWEI zostały wycofane z oferty i zastąpione produktami marki **[NEXWEI](#)**.

Wideodomofon KW-1380EMC-1B-420 Kenwei:

- Przetwornik 1/4" CCD kolorowy, **420 linii**
- Czułość 0,8 LUX (bez podświetlenia, 0 Lux z podświetlaniem IR)
- **Kąt widzenia 76 / 65°**,
- Regulacja kąta widzenia poziom / pion
- **1 przycisk wywołania**
- Zewnętrzny panel wykonany ze stopów aluminium-magnezowych
- **Czytnik breloków (2 breloki w kpl. serwisowy i użytkownika)**
- Montaż natynkowy

Specyfikacja techniczna KW 1380 EMC 1B:

- Rodzaj kamery: przetwornik CCD 1/4" kolorowy
- Czułość: 0,0 Lux (przy włączonym podświetleniu IR)
- **Rozdzielczość kamery: 420 Linii**
- **Obiektyw/kąt widzenia: 76° poziomo, 65° pionowo**
- Regulacja kąta: 20 st. pionowo/poziomo
- Podświetlenie nocne kamery: 3 diody podczerwieni włączane czujnikiem zmierzchowym
- Podświetlenie etykiet i przycisków: włączane czujnikiem zmierzchowym
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Stopień szczelności: IP 56
- Sterowanie elektrozaczepem: wyjście przekaźnika w panelu zewnętrznym, zasilania elektrozaczepu (elektrozamka) z oddzielnego zasilacza np. AC8
- Max. liczba użytkowników: 1
- **Otwieranie drzwi za pomocą kluczy zbliżeniowych: obsługa do 250 kluczy (w postaci breloków lub kart zbliżeniowych 125 kHz)**
- Wymiary gabarytowe: 196 x 110 x 25 mm

Zastosowanie paneli bramowych:

- Obserwacja i rozmowa z osobą czekającą przy wejściu
- Zdalne sterowanie elektrozaczepem lub bramą automatyczną
- Kontrola dostępu
- Podgląd obrazu z wejścia
- Nasłuch z wejścia