

MSP-300 R Zewnętrzny sygnalizator sterowany bezprzewodowo SATEL

Producent: SATEL

Cena netto: 425.61 zł

Cena brutto: 523.50 zł

Przejdź do strony [produktu](#)



Opis produktu:

Zewnętrzny sygnalizator **MSP-300R** firmy SATEL sterowany bezprzewodowo. Przeznaczony jest do pracy w systemie bezprzewodowym MICRA. Do współpracy wymagany jest kontroler **MTX-300**.

W urządzeniu zastosowano nowoczesny układ radiowy SPIRIT1 o zoptymalizowanym zarządzaniu energią. Umożliwia długą pracę urządzenia nawet w trudnych warunkach. Bezproblemowe działanie MSP-300 zapewnia także bardzo wydajna bateria **ER34615**, która wykorzystywana jest w zastosowaniach specjalistycznych, m.in. wojskowych i medycznych.

Właściwości MSP 300 R SATEL:

- Współpraca z kontrolerem: MTX-300
- Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową
- Sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- Sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- Wybór jednego z czterech sygnałów akustycznych
- Zaawansowany układ radiowy zapewniający zoptymalizowaną komunikację przy niskim poborze prądu
- Zdalna konfiguracja
- Zasilanie wydajną baterią **ER34615** o pojemności 14,5 Ah i o dużym zakresie temperatur pracy
- Ochrona sabotażowa przed:
 - Otwarcie obudowy
 - Oderwaniem od podłoża
- Praca w temperaturze od -40°C do +55°C

Dane techniczne MSP-300R SATEL:

- Czas pracy na baterii: do 3 roku
- Bateria: ER34615 3,6 V / 13 Ah
- Zakres temperatur pracy: -40 °C ...+55 °C
- Pobór prądu w stanie gotowości: 600 µA
- Masa: 820 g
- Wymiary: 148 x 254 x 64 mm
- Maksymalna wilgotność: 93±3%
- Pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 400 m
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIA
- Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 105 dB