

Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury

PG8916



Wbudowany sygnalizator	Tak
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Częstotliwość pracy	868 Mhz
Rodzaj baterii	3V litowa CR123A
Żywotność baterii	5 lat
Natężenie dźwięku	85dB
Wskaźnik LED	Tak
Metoda detekcji	Optyczna
Kolor	Biały