



# PulsON LCD/T

## manipulator



EN50131



Dotykowy



Wewnętrzna

PulsON LCD/T to manipulator dotykowy przeznaczony do codziennej obsługi systemu PulsON Alarm. Graficzny wyświetlacz LCD, prezentuje przejrzyste informacje o aktualnym stanie systemu, a umieszczone nad nim diody LED odzwierciedlają stan strefy/systemu. Ponadto klawiatura wyposażona jest w 6 przycisków funkcyjnych, służących do szybkiego przywołania określonej przez instalatora funkcji oraz 3 przyciski alarmów specjalnych takich jak pożar, panika, alarm medyczny. Dzięki podświetleniu przycisków, manipulator PulsON LCD/T świetnie sprawdzi się również w nieoświetlonych pomieszczeniach. Każda klawiatura wyposażona jest w dodatkowe 2 wejścia linii dozorowych, które umożliwiają podłączenie kolejnych czujek.

Manipulator został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez normę EN-50131 w zakresie Grade2.

### Główne zalety:

- Graficzny wyświetlacz LCD
- Klawiatura dotykowa
- Alarmy pożar, panika, alarm medyczny uruchamiane z klawiatury dedykowanymi polami
- 6 programowalnych przycisków funkcyjnych
- Diody LED pokazujące stan strefy
- Podświetlenie pól na klawiaturze ułatwiające obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach
- Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- Ochrona sabotażowa
- 2 wejścia linii dozorowych
- Adresowanie manipulatora za pomocą przełączników typu DIP-Switch

# Pulson/LCD/T manipulator

## Specyfikacja techniczna

Manipulator	LCD/T
Rodzaj manipulatora	Dotykowy
Rodzaj wyświetlacza	LCD
Ilość wejść	2
Kolor	Czrny/Biały
Zasilanie modułu (z magistrali)	12 V DC (+/- 15%)
Pobór prądu	125 mA
Zakres temperatur pracy	-10°C do +55°C
Wilgotność	Do 93% bez kondensacji
Wymiary	93 × 158 × 18 mm
Waga	172 g