



Genway F-V13-2W

Monitor dotykowy 7" Wi-Fi
do wideodomofonów
serii F

Kluczowe cechy:

- Dwu-przewodowa magistrala, łatwy montaż
- Czytelny oraz w pełni po Polsku interfejs sterowany dotykowo
- Obsługa kodowania H.264
- Nagrywanie obrazu z panela zewnętrznego
- EPTZ – bezstratne powiększenie obrazu z panela zewnętrznego
- Przekierowywanie połączenia na smartfon
- Funkcja interkomu między monitorami
- Wbudowana pamięć na zdjęcia i nagrania wideo
- Detekcja ruchu

Specyfikacja:

Ekran	LCD, 7", 1024*600
Komunikacja	Dwu-żyłowa cyfrowa, bez polaryzacji
Audio	Cyfrowe, dwukierunkowe
Zniekształcenie audio	Poniżej 3%
Wideo	Cyfrowe, wejście
Długość okablowania	<200m, szczegóły w instrukcji panela zewnętrznego
Zasilanie	DC18V ~ 30V 0,3A maks.
Pobór energii	3,5W (praca), 1,5W (w trybie czuwania)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	(185 x 127,4 x 21,15)mm
Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C

Wymiary:

